



## OUVT-X3H 过欠压脱扣器

# 使用说明书

---

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，  
请仔细阅读使用说明书。

---

## 安全警示

---

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维修与保养产品时，必须确保线路断电。
- ④ 产品必须由有专业资格的人员进行配线安装 并定期检查。
- ⑤ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- ⑥ 应防止异物落入产品内。
- ⑦ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑧ 产品在安装使用时，接线螺钉应拧紧，导线不易松动和拔出，严格按照要求选取导线并配接符合要求的电源与负载。
- ⑨ 本产品不能对人身触电及电力不平衡起保护作用。
- ⑩ 断路器拼装附件类总数不超过3个。

## 1 主要用途与适用范围

OUVT-X3H 过欠压脱扣器适用于交流50Hz，额定电压230V的线路中，与NBH-125系列断路器配套使用，当脱扣器端电压降低至欠电压保护范围或升高至过电压保护范围时，脱扣器动作并带动断路器自动分断，从而实现线路的过电压或欠电压保护。

过欠压脱扣器是一种附件产品，拼装在断路器右侧使用。

## 2 正常使用、安装与运输、贮存条件

### 2.1 使用条件：

- 工作环境温度：-5℃ ~ +40℃，24小时平均工作温度不超过+35℃；
- 海拔高度：安装地点海拔高度不超过2000m。
- 污染等级：2级。
- 安装类别：Ⅱ、Ⅲ级。

**2.2 安装条件：**在符合安全警示各项条件下，与断路器拼装后一般应垂直安装，安装处无明显摇动、冲击和振动。

**2.3 运输和贮存条件：**过欠压脱扣器在贮存、运输过程中，均不得跌落或受雨水、腐蚀性气体侵袭。

## 3 主要技术参数

序号	技术参数	参数值
1	额定电压	230V
2	欠电压动作值	$35\%U_e \leq U \leq 70\%U_e$
3	过电压动作值	$280V \pm 14V$
4	额定绝缘电压	500V
5	外壳防护等级	IP20

## 4 外形与安装尺寸(如下图1)




图1 外形及安装尺寸

## 5 安装调试与操作使用

5.1 安装使用前先检查过欠压脱扣器与所配装的断路器是否相符

5.2 安装方式：与断路器拼装如下图2




图2 安装示意

### 5.3 拆卸如下图3




图3 拆卸示意

### 5.4 适用于铜导线连接 导线截面积选用 $1\text{mm}^2$ ，接线方式及剥线长度如下图4




图4 接线方式

注意：通电前检查接线是否正确，验证手柄动作灵活性和拼装正确性。

## 6 维护

过欠压脱扣器和配装的断路器在运行时，应定期检查；

过欠压脱扣器在控制线路接通、断路器分断过载或短路电流后，应先排除故障，再恢复合闸。

## 7 故障分析与排除

表1 故障分析与排除示例

故障现象	原因分析	排除方法
手柄不能合闸	线路中有过电压或欠电压现象	排除故障
	操作机构出现故障	更换产品
	与断路器未拼装好	重新拼装
	断路器回路故障	排除故障
不通电	导线剥头太短	重新剥线
	接线螺钉未压紧导线或出现松动	拧紧接线螺钉

## 8 质保期与环境保护及其它法律规定

### 8.1 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。

下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

### 8.2 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

**CHINT 正泰**

# 合格证

**型号：OUVT-X3H**

**名称：过欠压脱扣器**

产品经检验合格，准予出厂。

**检验员：** 检12 \_\_\_\_\_

**检验日期：** 见产品或包装

**浙江正泰电器股份有限公司**  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

CHNT

正泰电器

## 浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编：325603

电话：0577-62877777

传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

**400-817-7777**

欢迎访问：[Http://www.chint.net](http://www.chint.net)

欢迎咨询：E-mail:[services@chint.com](mailto:services@chint.com)



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进，会编进新版说明书中，不再另行通知。

