

江苏办事处(江苏省、安徽省)  
电话：025-87792912  
传真：025-84653309  
地址：江苏省南京市建邺区河西大街66号  
徐矿明星商务中心11楼北

浙江办事处 (浙江省、福建省)  
电话：0577-62877777-708663  
传真：0577-62877220  
地址：浙江省乐清市北白象镇桐桥村华山路正泰  
大桥物流园区

广东办事处 (广东省、海南省)  
电话：020-38489277  
地址：广东省广州市番禺区禺山西路329号海伦堡  
创意园4栋1座1204-1206

山东办事处 (山东省)  
电话：0531-86268727  
传真：0531-86268700  
地址：山东省济南市市中区二环南路2666号  
鲁能国际中心2403室

河南办事处 (河南省、山西省)  
电话：0371-60956787  
传真：0371-60956789  
地址：河南省郑州市花园路144号  
信息大厦1707室

北京办事处 (北京市、天津市、内蒙古中西部、  
河北省)  
电话：010-56763701  
传真：010-56763722  
地址：北京市丰台区南四环西路总部基地188号  
八区五号楼

四川办事处 (四川省、重庆市)  
电话：028-85260017  
传真：028-85266015  
地址：四川省成都市武侯区航空路6号  
丰德国际B1-3AF

湖南办事处 (湖南省、江西省)  
电话：0731-89703913  
传真：0731-89703913  
地址：湖南省长沙市万家丽中路一段176号旺德府  
国际大厦1406-1407室

上海办事处 (上海市)  
电话：021-67777777-88101  
传真：021-67777777-88620  
地址：上海市松江区思贤路3857号

辽宁办事处 (辽宁省、吉林省、内蒙古东部)  
电话：024-22813877  
传真：024-22812283  
地址：辽宁省沈阳市和平区南京南街197号  
(长白地区) 汇锦金融中心801室

湖北办事处 (湖北省)  
电话：027-85752777  
传真：027-85753777  
地址：湖北省武汉市江汉区后襄河北路59号  
海马公园1栋1201-1205室

西北办事处 (陕西省、甘肃省、青海省、宁夏)  
电话：029-86113877-8001  
地址：陕西省西安市经济开发区凤城九路海博广场  
A座2007号

云南办事处 (云南省、贵州省)  
电话：0851-8223 9977  
传真：0851-8479 2577  
地址：贵州省贵阳市观山湖区黔桂国际  
商务中心1504号

新疆办事处 (新疆维吾尔自治区)  
电话：0991-3855777  
传真：0991-3660557  
地址：新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号  
时代广场A座7G室

广西办事处 (广西壮族自治区)  
电话：0771-4858887  
传真：0771-4858827  
地址：广西南宁市青秀区东葛路118号  
青秀万达广场西2栋2018号

黑龙江办事处 (黑龙江省)  
电话：0451-84675757  
传真：0451-84675522  
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴大街万达广场  
写字楼B1栋2310室

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
邮编：325603  
电话：0577-62877777  
传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：Http ://www.chint.net 欢迎咨询：E-mail :chint@chint.com



正泰电器微信公众号



正泰数字化样本



本广告资料由正泰电器(CHINT ELECTRIC)印制，仅用于说明品牌形象标准的相关信息。正泰电器随时可能因品牌形象而改进本手册有关内容，  
或对本手册的印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。本手册仅限正泰电器及授权产业公司内部使用，禁止外传。

“CHINT”、“正泰”系中国驰名商标，属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有  
正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷 2020.10

# NL210系列 B型剩余电流动作断路器

# NL210系列B型剩余电流动作断路器



## 保护全面

B型漏电保护器  
全面保护

## 接线便捷

接线端双汇流排设计  
方便快捷

## 绿色环保

符合欧盟RoHS  
环保标准

## 客户价值



### 漏电类型保护更全

满足 B 型漏电保护要求，实现高频漏电（1000Hz 以下）及平滑直流漏电全保护



### 保护更可靠

电磁及电子漏电式漏电保护相结合，  
保护更可靠

# 应用场景



正泰助力新能源汽车，让充电更安全



正泰专注行业需求，为电梯安全保驾护航

# 主要参数

技术参数项目	参数值
额定工作电压 U <sub>e</sub>	AC230V (1P+N)、AC400V (3P+N)
额定工作电流 I <sub>n</sub>	25A、40A、63A
断路器额定剩余动作电流 I <sub>Δn</sub>	0.03A、0.1A、0.3A
断路器额定剩余不动作电流 I <sub>Δn</sub>	1.5 I <sub>n</sub>
高频监测范围	≤ 1000 Hz
极数	1P+N、3P+N
剩余电流动作类型	B 型
额定冲击耐受电压 (U <sub>imp</sub> )	4kV
额定接通和分断能力 I <sub>m</sub>	500A (25A、40A) 或 630A (63A)
额定剩余接通和分断能力 I <sub>Δm</sub>	500A (25A、40A) 或 630A (63A)
额定限制短路电流 I <sub>nc</sub>	10000 A
额定限制剩余短路电流 I <sub>Δc</sub>	10000 A
机械寿命	10000次
电气寿命	2000次
螺钉拧紧力矩	2.5N.m
最大接线能力	25mm <sup>2</sup>
使用环境温度	(-5~+40)°C
污染等级	2 级
防护等级	IP20
安装类别	Ⅱ类、Ⅲ类

符合标准：GB/T 16916.1、GB/T 22794、IEC 61008-1、IEC 62423，获得 CCC、KEMA、CE、CB 等认证。

# 外形及安装尺寸图

