

## NXB-40 小型断路器



### 1 符合标准

GB/T 10963.1, IEC 60898-1

### 2 符合认证

CCC、CE

### 3 主要功能

过载、短路、隔离

### 4 技术参数

额定电流 ( $I_n$ ): 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A。

额定工作电压 ( $U_e$ ): 230V~。

额定绝缘电压 ( $U_i$ ): 500V。

频率: 50Hz。

瞬时脱扣特性: C、D。

极数: 1P+N。

机械寿命: 20000 次。

电气寿命: 10000 次。

额定短路分断能力 ( $I_{cn}$ ): 4500A。

运行短路分断能力 ( $I_{cs}$ ): 4500A。

额定冲击耐受电压 ( $U_{imp}$ ): 4kV。

断路器每极功耗: 见表 1。

表 1

额定电流 $I_n$ (A)	每极最大功耗(W)
1~10	2
16~32	3.5
40	5

### 5 外形及安装尺寸

