

NXB-63T 透明壳小型断路器



1 符合标准

GB/T 10963.1/IEC 60898-1

2 符合认证

CCC

3 主要功能

过载、短路、隔离

4 技术参数

额定电流 (I_n) : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。

额定工作电压 (U_e) : 230V~(1P、2P)、400V~(3P、4P)。

额定绝缘电压 (U_i) : 690V。

频率 : 50Hz。

极数 : 1P、2P、3P、4P。

机械寿命 : 20000次。

电气寿命 : 10000次。

额定短路分断能力 (I_{cn}) : 6000A(C 型 6A~40A), 4500A(C 型 50A~63A、D 型)。

运行短路分断能力 (I_{cn}) : 6000A(C 型 6A~40A), 4500A(C 型 50A~63A、D 型)。

额定冲击耐受电压 (U_{imp}) : 4kV。

5 外形及安装尺寸

