

## NXB-63T 透明壳小型断路器



### 1 符合标准

GB/T 10963.1/IEC 60898-1

### 2 符合认证

CCC

### 3 主要功能

过载、短路、隔离

### 4 技术参数

额定电流 (In): 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。

额定工作电压 (Ue): 230V~(1P、2P)、400V~(3P、4P)。

额定绝缘电压 (Ui): 690V。

频率: 50Hz。

极数: 1P、2P、3P、4P。

机械寿命: 20000 次。

电气寿命: 10000 次。

额定短路分断能力 (Icn): 6000A(C 型 6A~40A), 4500A(C 型 50A~63A、D 型)。

运行短路分断能力 (Icn): 6000A(C 型 6A~40A), 4500A(C 型 50A~63A、D 型)。

额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV。

### 5 外形及安装尺寸

